

HEKTOR



徠茲HEKTOR鏡頭系列包含6顆全片幅定焦鏡頭，透過可互換的無反鏡相機卡口（E、L、RF、Z）支援不同片幅拍攝。焦距涵蓋18mm、25mm、35mm、50mm、73mm和100mm，統一T2.1光圈。所有鏡頭均為全手動設計，位置一致的對焦環與光圈環間距方便快速更換鏡頭。120°對焦旋轉角度讓手動操作更為便利。鏡頭組小巧輕量化，統一採用80mm前口直徑配77mm螺紋濾鏡接口（18mm除外）。

個性為先 品質至上

HEKTOR系列秉持“特質為先，品質至上”的理念。我們堅信中端影視市場值得擁有更富美學的鏡頭選擇，在確保可靠工藝的同時成就藝術創作。為此我們將HEKTOR系列與其他系列鏡頭同樣保持於德國總部設計與生產。

美學溯源

研發過程中我們追溯了徠卡等光學品牌百年經典特質，特別汲取了30、50及70年代鏡頭的美學基因，最終融合出這套在數位感測器上呈現驚艷畫質的方案，並一一滿足現代製作需求，又透過靈動個性，突顯被攝主體的特色。

創意靈魂

延續80-90年代純球面鏡設計風格，HEKTOR鏡頭呈現中心至邊緣的漸進解析度衰減，活用螺旋散景效果把主體自然呈現。獨家鍍膜技術延續徠茲標誌性的自然暖調，在保持全片幅對比的同時營造富有表現力的炫光效果。



HEKTOR

技术参数

焦段 (mm)	18	25	35	50	73	100
最大光圈	T2.1					
成像圈	47.8mm					
最近焦(尺)	0'9"	1'	1'2"	1'9"	2'6"	2'9"
最近焦(米)	0.22	0.3	0.35	0.5	0.75	0.85
水平视角“全画幅” 36 mm x 24 mm	101.4°	79.8°	63.2°	44.6°	33.1°	24.7°
水平视角“超 35 24.9 mm x 18.7 mm	83.1°	63.5°	47.6°	32.9°	24.3°	18°
重量(磅)	1.85	1.7	1.6	1.5	1.6	2.1
重量(公斤)	0.84	0.77	0.71	0.66	0.72	0.97
长度(尺 / 毫米)	3.47" / 88.2					4.84" / 123



卡口	L, E, Z, RF
前口直徑	80mm
前口濾片	M77 x 0.75 screw-in (為 18mm)
後置濾鏡	不支援
光圈/焦點環距離	所有焦距一致
對焦環幅度 光圈環幅度	120° 49°
對焦環刻度	英制/公制雙刻度雕刻標尺
光圈葉片	9片
光圈形狀	各級恆定圓形